

仕様

主な仕様

■ FC-D301 定格

周波数	許可された351MHz帯
電波形式	F1E, F1D
送信出力	0.25~5W (5W/2.5W/1W/0.25W)
チャンネル数	30ch + 5ch (受信専用上空用)
使用電源	7.4V DC±10%
バッテリー容量	1600mAh
防塵・防水機能	IP67相当
アンテナ端子*	SMA-J *本体
外形寸法* 突起物を除く	約56mm(幅) x 約 101.1mm(縦) x 約26.9mm(奥行)
外形寸法* ベルトクリップ・突起物を 含む	約60.6mm(幅) x 約 112mm(縦) x 約41mm(奥行)
質量	約226g (*アンテナ、ベルト クリップ、バッテリーパック 含む)
付属品	アンテナ×1、充電式リチウ ムイオンバッテリーパック ×1、充電器×1、ACアダプタ ×1、ベルトフック×1、ベル トフック取付ねじ×2、登録申 請書類一式×1、取扱説明書 (保証書付)×1

*商品の仕様は改良等の為予告なく変更することがあります。

*本製品は種別コード3Rの無線機です。

*より詳しい情報は取扱説明書にございます。本体裏面の技適番号を確認の上、いずれかをご覧ください。

FC-D301(技適番号：001-A15830)説明書

FC-D301(技適番号：001-A15297)説明書

各部の寸法と名称：FC-D301



画像をクリックすると拡大します。

付属品一式



*この他に、登録申請書類一式、取扱説明書(保証書付)が付属いたします。
画像をクリックすると拡大します。

■ 通信距離の目安*

見晴らしのいい郊外	約 1km~4km
市街地	0.5km~1km

※送信出力5W時

■ 使用時間の目安

充電時間	約3.5時間
使用可能時間	約10.5時間*

(測定条件：セーブON、送信出力5W、新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信5秒、受信5秒、待受90秒の繰り返し動作)

ご使用上の注意

- *送信できる距離は、環境により大きく変わります。建築物が多い地域や自動車などの金属物体の周囲では通話のできる距離が短くなります。
- デジタル無線機を使用する前に、同梱の申請書で無線局登録申請が必要です。登録には別途、費用がかかります。詳細は「登録申請の手引き」を参照ください。
- 無線局登録申請について詳しくは、総務省の電波利用ホームページにあります「無線局の登録手続き」のページをご参照下さい。

ファームウェアアップデートのお願い

- 大変お手数ではございますが、[こちら]をご覧ください、ファームウェアアップデートをお願いいたします。
- *出荷時期の新しい製品(ソフトVer : Ver1.09以降)はアップデートの必要はございません。

主な修正変更点・[ソフト Ver : Ver1.09] 2020年3月

- ・音量ツマミ最小音量調整幅の拡大
- ・送信遅延時間の最適化
- ・その他軽微な修正

主な修正変更点・[ソフト Ver : Ver1.07] 2019年12月

- ・録音再生時の音量可変
- ・日時表示ON/OFF
- ・その他軽微な修正。

主な修正変更点・[ソフト Ver : Ver1.06] 2019年9月

- ・呼出し15チャンネル(呼出15)以外で秘話コードおよびユーザーコード(UC)を設定した場合に、呼出し15チャンネルに秘話コードおよびユーザーコード(UC)が設定される事象を改善します。
- ・その他軽微な修正。

PCソフトウェア(FC-D301MC)について

- PCソフトウェア(FC-D301MC:フリーソフト)を使用すると、下記の設定などが可能になります。
- 詳細な内容は手引書(PDF)をご覧ください。

- 簡易メニュー項目を追加できます。
 - ・簡易メニューで起動/設定する項目を追加できます。
- チャンネル毎に機能を設定できます。
 - ・秘話リストやコードの設定 | ・チャンネル名の登録 | ・スキャン対象チャンネルの設定
- 選択呼出機能を追加できます。
 - ・個別呼出やグループ呼出ができます。
- キー動作機能を変更できます。
 - ・【サイド1スイッチ】【サイド2スイッチ】のスイッチ動作と【▲】【▼】【戻る】【決定】の長押しキー動作を設定できます。
- PCソフトウェア(FC-D301MC)は[こちらから]ダウンロードしてください。

※PCソフトウェアを使用するためにはUSB2.0に対応したUSBケーブルでパソコンと接続する必要があります。

本機のUSB端子は[マイク口USB タイプB]です。